

# BDR 01

## Dispositivo remoto

Este dispositivo es el transmisor/Receptor remoto que funcionando a baterías permite enviar los datos que recolecta hacia la base, como así también recibir los comandos desde la App BonusDom para encender o apagar un elemento (Bomba de agua, portón) desde la App BonusDom.

Se pueden conectar sensorés analógicos o digitales para la lectura de información en el dispositivo remoto como así también interface de tipo serial.



## Especificaciones

Caja estanca (IP65) de 110mm x 110mm x 60mm

Peso: 210gramos

Alimentación: 2 pilas AA

Entradas: 2 digital o analógica (0Vcc 3Vcc)

Salida: 1 contacto NA (Max 20Vcc 2A)

Conexión: 1 Serial (3Vcc)

RF Frecuencia: 902MHz a 928MHz



**BONUS**  
comunicaciones

Bonus Comunicaciones S.R.L.

Ramón L. Falcón 2358, (C1406GNV)

Tel: + 54 11 5219 4552

Buenos Aires, Argentina.

ventas@bonuscom.com.ar

[www.bonus.com.ar](http://www.bonus.com.ar)